

十、操作员及密码维护

1、密码维护

(1) 网银盾密码

网银盾密码需要插入该网银盾后，双击打开电脑右下角的建行图标，通过“网银盾管理-修改密码”操作。修改密码需要输入原密码，再设置 6-8 位的新密码。



不同网银盾的密码相互独立，需要分别插入进行修改。若网银盾密码遗忘或输入错误次数过多导致网银盾锁定，需要至开户行更换网银盾。

(2) 登录密码与交易密码

主管初始登录密码和交易密码为 999999，制单和复核的登录密码和交易密码由主管设置。如需修改自身登录密码和交易密码，制单、

复核和主管可分别登录网银，点击“服务管理-修改密码”，选择“登录密码”或“交易密码”进行修改。

账户查询	转账业务	代发代扣	现金管理	缴费业务	服务管理	票据业务
信贷融资	投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	特色业务	
待办业务	修改密码	产品在线开通 ▾	流程管理 ▾	授权管理	个性设置 ▾	

当前位置：服务管理 > 修改密码

选择密码种类：	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> 登录密码 ▾ 登录密码 交易密码 </div>
* 请输入原密码：	<input type="password"/>
* 请输入新密码：	<input type="password"/>
* 再次输入新密码：	<input type="password"/>

确定

注：登录密码有效期为 360 天，自到期日前 7 天开始登录企业网银均会有弹窗提示，您可选择“立即修改”或“不再提醒”，点击“立即修改”则跳转到修改密码页面，可修改密码，点击“不再提醒”原密码有效期仍顺延 360 天（从到期日开始计算）。



2、操作员维护

(1) 操作员信息修改

信贷融资 投资理财 **服务管理** 财政社保 卡类业务 特色业务

待办业务 操作员管理 产品在线开通 流程管理 授权管理 个性设置 业务管理 修改密码 e付通

当前位置: 服务管理 > **操作员维护**

权限分配 分组管理 网银盾管理

姓名	角色	网银盾编号	分组名称	状态
我是主管	主管	8049	2	启用
制单	普通操作员	8049	4	启用
复核	普通操作员	8049	3	启用

新增 修改 密码重置 状态维护

当前位置: 服务管理 > 操作员管理 > 操作员维护

请填写修改操作员信息

* 网银盾编号: 8049

* 姓名: 制单

* 证件类型: 身份证

工作电话:

传真号码:

邮编:

操作员生日:

操作员分组:

* 操作员代码: sh01

* 操作员类型: 普通操作员 制单 复核

* 证件号码: 340117

* 手机: 180111 开通企业手机银行

地址:

Email:

操作员权限: 允许公积金

若需修改操作员代码，需注销操作员重新新增

⊕ 操作员限额信息
请输入认证信息

* 交易密码:

确认 上一步

(2) 密码重置

主管可对操作员的登录密码和交易密码进行重置。

信贷融资 投资理财 **服务管理** 财政社保 卡类业务 特色业务

待办业务 操作员管理 产品在线开通 流程管理 授权管理 个性设置 业务管理 修改密码 e付通

当前位置: 服务管理 > **操作员维护**

权限分配 分组管理 网银盾管理

姓名	角色	网银盾编号	分组名称	状态
我是主管	主管	804	42	启用
制单	普通操作员	804	44	启用
复核	普通操作员	804	43	启用

新增 修改 **密码重置** 状态维护

请确认修改密码操作员信息

网银盾编号:	8	操作员代码:	1
姓名:	制单	操作员类型:	普通操作员(制单权限)
证件类型:	身份证	证件号码:	3*
工作电话:		手机:	11 2
传真号码:		地址:	
邮编:		Email:	
操作员生日:		操作员权限:	
操作员分组:			

重置操作员密码

* 密码类型: 登录密码 交易密码

* 新登录密码:

* 请确认登录密码:

可分别选择“登录密码”或“交易密码”进行重置

请输入认证信息

* 交易密码:

注：主管的登录密码及交易密码遗忘则需前往开户行办理密码重置。

(3) 状态维护

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 隐藏

信贷融资 投资理财 服务管理 财政社保 卡类业务 特色业务

待办业务 操作员管理 产品在线开通 流程管理 授权管理 个性设置 业务管理 修改密码 付通

当前位置: 服务管理 > 操作员维护

权限分配 分组管理 网银盾管理

	姓名	角色	网银盾编号	分组名称	状态	详情
<input type="radio"/>	999999	我是主管	主管	804142	启用	查看
<input checked="" type="radio"/>	shf001	制单	普通操作员	804144	启用	查看
<input type="radio"/>	shf002	复核	普通操作员	804143	启用	查看

请修改操作员状态

原状态: 启用 **操作员正常使用状态**

状态变更:

请输入认证信息

* 交易密码:

确认

上一步

停用状态，操作员将被冻结，无法正常登录。可以通过这里修改为启用进行恢复。

注销状态不可恢复，操作员对应的网银盾将变成空盾，需重新新增操作员。